Hızlı kullanım kılavuzu

O₂ HomeBox 6641



. . . .

Ayrıntılı bilgiler

O₂ HomeBox 6641'inizi kurmak ve ayarlamak için ayrıntılı bilgileri http://o2.de/hilfe/o2homebox2 sitenizde bulacaksınız.

Avrupa yönetmelikleri: İş bununla Zyxel Communications Corporation, O₂ HomeBox 6641 aygıtının 2014/53/EU (RED), 2011/65/AB (RoHS) ve 2009/125/EC (ErP) dirktifinin koşullarını yerine getirdiğini beyan eder. AB uygunluk belgesinin tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz: www.zyxel.com/de/de/support/o2_homebox_6641.shtml

Bize şu şekilde ulaşırsınız:

İnternette: www.o2.de

İletişim olanakları: www.o2.de/kontakt

Geri gönderme belgesi: https://dsl-retoure o2online de/star

Telefon ile: 089 78 79 79 400* 0176 888 55 222*

* Alman sabit veya cep telefonu ağındaki görüşmelere uygulanan tarifeye göre.

Açık kaynak lisans bilgisi

QR kodunu taratın veya http://o2.de/hilfe/o2homebox2 adresindeki web sitemizi ziyaret ederek O₂ HomeBox 66

Kurulum sırasında yardıma ihtiyacınız mı var?



kurulum videosunu izleyin.

Not: Yönlendirici kurulumundan sonra web sitemizden Service Suite de yükleyin. Ücretsiz O₂ yazılımı sizi internet erişiminde destekler ve WLAN bağlantınızı optimize eder.



Güvenlik uyarıları

ÖNEMLİ: Lütfen kullanımdan önce cihazın kullanım talimatnamesini dikkatle okuyunuz ve talimatnameyi ileride kullanmak için saklayınız. Cihazın yeni bir sahibe verilmesi durumunda bu kulanım talimatnamesini beraberinde veriniz.

▲ Elektrik şebekesi bağlantısı, telefon ve ağ kablolarının elektrik gerilimi tehlikelidir! Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması tehlikeli durumlara yol açabilir ve yüksek maddi hasarın yanı sıra ağır yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.

- Cihaz açılmamalıdır.
- Fırtına esnasında cihazın kurulumu yapılmamalıdır ve elektrik bağlantısı takılmamalı veya çıkarılmamalıdır.
- Sadece kapalı alan içerisinde kuru alanlarda kullanıma uygundur.
- Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik kablosunu kimsenin üstüne basamayacağı veya takılamayacağı şekilde yerleştiriniz.
- Cihazın iç kısmına herhangi bir sıvının sızmasına izin vermeyin, aksi taktirde elektrik çarpması veya kısa devre meydana gelebilir.
- Doğrudan güneşe maruz kalmasından sakınınız.
- Delik açmadan önce, deleceğiniz noktanın altında ev tesisatı bulunmadığından emin olunuz. Gaz, elektrik, sinyal veya su hatlarının hasar görmesi durumunda can kaybı veya maddi hasar meydana gelebilir.
- Cihaz sadece UH0301P-12PE adaptörü ile çalıştırılmalıdır.

LED	Sinyal	Durum	
Güç	Yanıp söner	Sistem açılıyor	
	Sürekli yanar	Sistem açıldı ve işletimde	
	Kapalı	Elektrik beslemesi kesildi veya genel cihaz arızası	
	Sürekli yanar	Cihaz yazılım güncellemesi, cihazı yeniden başlatma veya sıfırlama	
LAN	Yanıp söner	Veri aktarımı	
	Sürekli yanar	Etkin bağlantı	
	Kapalı	Etkin bağlantı yok	
WLAN	Hızlı yanıp söner	Veri aktarımı	
	Sürekli yanar	WLAN etkin	
	Yanıp söner	WPS etkin	
	Kapalı	WLAN etkin değil	
DECT	Sürekli yanar	DECT fonksiyonu etkin	
	Yanıp söner	DECT yeni cihaz arıyor	
	Kapalı	DECT fonksiyonu etkin değil	
DSL	Yavaş yanıp söner	Deneme sesi gönderilir	
	Hızlı yanıp söner	O ₂ HomeBox 6641 senkronize edilir	
	Sürekli yanar	DSL bağlantısı başarıyla oluşturuldu	
	Kapalı	O2 HomeBox 6641 DSL sinyalı almıyor	
Internet	Yanıp söner	Veri aktarımı Internet bağlantısı oluşturuldu Giriş verileri hatalı (örn. yanlış PIN)	
	Sürekli yanar		
	Hızlı yanıp söner		
Telefon	Yanıp söner	Etkin görüşme	
	Sürekli yanar	Etkin hat	
	Kapalı	Hat etkin değil	
Bilgi	Hızlı yanıp söner	Kimlik doğrulama yürütülüyor	
	Sürekli yanar	PIN tamam; O ₂ telefon bağlantısı mevcut, cihaz tamamen O ₂ 'ye giriş yaptığında bilgi LED'i söner	
	Sürekli yanar	 O₂ HomeBox 6641 PIN girişini bekliyor Yanlış PIN, yeniden girişi bekliyor Azami kimlik doğrulama denemesine (5 kez) ulaşıldı 	
	Hızlı yanıp söner	PIN tamam, kimlik doğrulama bekleniyor	

O₂ için karar vermenizden ve bundan sonra yeni DSL bağlantınızın avantajlarının keyfini çıkarabileceğinizden dolayı memnunuz.

Teslimat kapsamı



Entegre WLAN modlarının frekans aralıkları:

- 2.400 2.483,5 MHz, maks. gönderme gücü 100 mW
- 5.150 5.350 MHz, maks. gönderme gücü 200 mW
- (Bu aralık için sadece iç mekanda işletime izin verilir)
- 5.470 5.725 MHz: maks. gönderme gücü 1000 mW
- DECT: (1.880 1.900 MHz): maks. gönderme gücü 250 mW

Ayrıntılı olarak O₂ HomeBox 6641'iniz

LED görünümü	LAN I	DECT In	ternet I	
Power LAN1 LAN2	LAN4 WLAN	DECT	Internet Telefon	Info
Güç LAN 1	–4 WLAN	l DSL	l Telefon	l Bilgi
Arka taraf				
ating: ating: 50 全 品型	WLA ve D tuşu	N/WPS ECT	WLAN/	WPS DECT
U	5B (örn. yazı veya HDD) I		Açma/kap Sıfırl I	ama şalteri a
So ISDN DS		LAN 1-	-4	Güç
Yan USB bağlant	ISI			
		örn.		

Sadece 3 adımda kurulum – bu kadar basit:

O₂ HomeBox 6641'inizin kablo bağlantıları bağlantı olanakları

Kurulum hazırlığı

Cihazla birlikte gelen DSL kablosunu evin TAE kutusuna (orta kutu) bağlayın ve O₂ HomeBox. Üzerindeki DSL kutusu ile bağlantısını gerçekleştiriniz. Şimdi dilediğiniz telefonu, ekte verilen resim uyarınca bağlayınız. Bunun ardından sarı LANkablosu üzerinden O₂ HomeBox ile bilgisayarın bağlantısını gerçekleştiriniz ve bir WLAN bağlantısı oluşturunuz (bkz. "WLAN Kurulumu). Bunun için O₂ HomeBox'u çalıştırınız.

İnternet bağlantısının olusturulması

Şimdi O₂ HomeBox'a bağlı olan cihaz üzerinden internet taravıcısı açınız ve o2.box veya 192.168.1.1 adresine gidiniz. Otomatik olarak açılan kurulum asistanı internet bağlantısının konfigürasvonunda ve bağlantının aktif hale getirilmesinde yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya http:// www.zyxel.com/de/de/support/ o2 homebox 6641.shtml adresinden indirebileceginiz kılavuzda ulasabilirsiniz.

Sörfe başlamak ve telefon etmek

O₂ HomeBox 6641 artik internete girmek ve telefon aramaları konfigüre edilmiş durumdadır. Lütfen artık sadece gerekmesi durumunda, bağlı olan telefonları Telefon Menüsü üzerinden konfigüre ediniz. Teslim koşullarında, bağlı olan bütün telefonlar gelen çağrı durumunda çalar.

WLAN ilk kurulumu

- 1. Nihai cihazınızda (PC, akıllı telefon, tablet, vs.) WLAN fonksiyonunu açınız ve WLAN fonksiyonunun O₂ HomeBox üzerinde de açık olduğundan emin olunuz (WLAN LED'i yanıp söner). Aksi taktirde WLAN LED'i üzerinde bulunan düğmeye basarak aktif hale getiriniz.
- 2. Şimdi nihai cihazınızın O₂ HomeBox ile bağlantısını gerçekleştiriniz: Bu prosedür, farklı işletim sistemlerinde (Windows, Android, Mac OS, Linux vs.) değişiklik gösterir. Lütfen nihai cihazınızın
- **3.** O, HomeBox 6641'inizin kablosuz ağ bağlantısını seçin. Ağ adını (SSID) ve ağ şifresini (WPA2 şifresi) O₂ HomeBox 6641'in arka tarafındaki tip etiketinde bulacaksınız.
- **4.** "Bağlan"a tıklayın ve WLAN ağ sifrenizi (WPA2 sifresi) girin.
- 5. Basit WLAN ilk kurulumu için alternatif olarak QR kodunuzu taratabilir ve bağlantıyı kurabilirsiniz.
- 6. WLAN bağlantısı böylece kurulur ve tamamlanır.

WPS ile kurulum

kılavuzundan bilgi alınız.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) yeni WLAN cihazlarını kablosuz ev ağınıza kolay ve hızlı bir şekilde bağlamanıza imkan sağlar. Bunun için bağlanacak olan cihazların WPS fonksiyonunu desteklemesi gerekmektedir.

- 1. 10 saniye boyunca O₂ HomeBox üzerinde WLAN düğmesini basılı tutunuz. WLAN-LED'i düzenli olarak yeşil ışıkla yanıp söner.
- 2. Şimdi 2 dakika içerisinde WLAN cihazı üzerindeki WPS fonksiyonunu aktive ediniz. Bu işlem esnasında ilgili cihazın kullanım talimatlarını dikkate alınız
- **3.** ALAN bağlantısının başarılı bir şekilde kurulmasının ardından bağlan WLAN cihazı üzerinde gösterilir ve O₂ HomeBox üzerindeki WLAN LED'i kesintisiz veya kesintili (veri aktarımında) olarak yanıp söner.



DECT DSL ernet iefon

ILAN MAN



10

Aşağıda O₂ HomeBox 6641'inizin kablo bağlantıları için bir örnek bulacaksınız. Cihaz bağlantılarını buna göre yapın.



more information / подробнее / daha fazla bilgi



Visit our website at http://o2.de/hilfe/o2homebox2 for a short guide in English/Turkish/Russian. Here you will find the first steps to set up your O, HomeBox 6641 as well as the installation video for the O, HomeBox 6641.



Чтобы ознакомиться с краткой инструкцией на русском языке, посетите наш сайт http://o2.de/hilfe/o2homebox2. В ней содержится информация о настройке O₂ HomeBox 6641, а также видеофайл по установке устройства O₂ HomeBox 6641.

İngilizce/Türkçe/Rusça dillerinde bir kısa kılavuz için http://o2.de/hilfe/o2homebox2 adresinde bulunan web sayfamızı ziyaret edin. Burada O₂ HomeBox 6641 kurulumu ile ilgili ilk adımları ve O₂ HomeBox 6641 kurulum videosunu bulabilirsiniz.